




# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 1306 HS-GT ES

Artikel-Nr.: **230028**



#### Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	9.9/8.9
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	9.0/8.1
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	39,1
Leistungsfaktor [cos φ]	1
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

#### Motor

Motortyp	HONDA GX630 / 21 HP
Bauart	2-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	688
Leistung bei 3000 U/min	12,4
CO <sub>2</sub> - Emissionen [g / kWh]	751
CO <sub>2</sub> Testverfahren	k.A
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	16
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	4,2
Laufzeit bei 75% Last [h]	3,7
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	102
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	77
Gewicht ca. [kg]	137
Maße L x B x H [mm]	945 x 570 x 645
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

„Diese CO<sub>2</sub>-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

#### Vorteile auf einen Blick

Entspricht nicht der EU-Geräuschrictlinie 2000/14/EG

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)



ESE 1306 HS-GT ES

Artikel-Nr.: 230028

**ENDRESS**   
**Power Generators**

**Ausstattungsmerkmale**

Ölmangel-Abschaltautomatik  
Generator-Überlastungsschutz  
HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren  
Großtank für lange Laufzeiten  
Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

**Mögliche Einsatzbereiche**

Elektrowerkzeuge bis	230V
Garten- oder Baugeräte bis	8000W
Kompressoren oder Pumpen bis	5400W
	4000W

**Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**

	Bestell-Nr.
Funk-Fernbedienung	162 007
FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset	162 009
3-Wege Kraftstoffhahn	163 050

**Zubehör**

	Bestell-Nr.
Radsatz	161 015
Radsatz	161 015
Wartungssatz	164 032
Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn	163 110

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de

