



ENDRESS

Power Generators

ESE 1506 DLS ES DI

Artikel-Nr.: **121012**



Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max.Leistung 3~ [kVA/kW]	14,3/11,4
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	5.9/5.3
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	13.6/10.9
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	5.4/4.9
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	19,6
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8/0,9
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Motortyp	LOMBARDINI 12LD477 /23 HP
Bauart	2-Zylinder 4-Takt
Hubraum [cm ³]	954
Leistung bei 3000 U/min	13,8
CO ₂ - Emissionen [g / kWh]	k.A.
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt [l]	24
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	2,8
Laufzeit bei 75% Last [h]	8,6
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	107
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	82
Gewicht ca. [kg]	200
Maße L x B x H [mm]	960 x 641 x 667
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 1506 DLS ES DI

Artikel-Nr.: 121012



Vorteile auf einen Blick

Entspricht nicht der EU-Geräuschrictlinie 2000/14/EG

Ausstattungsmerkmale

Große Seitenblenden schützen Motor und Generator

Generator Überlastungsschutz

Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator

Starterbatterie 12 V

Großtank 24 Liter

Mögliche Einsatzbereiche

	400V	230V
Elektrowerkzeuge bis	10500W	6500W
Garten- oder Baugeräte bis	6200W	4100W
Kompressoren oder Pumpen bis	5200W	3100W
Inverter-Schweißgeräte bis Ø	6,0mm	

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell-Nr.

Kabel-Fernbedienung (20m)

162 023

Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz

161 007

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

